



Консоль ВВН



<i>B</i>	<i>H</i>	<i>S1</i>	<i>S2</i>	<i>Вес,</i>	<i>Код</i>
<i>мм</i>	<i>мм</i>	<i>мм</i>	<i>мм</i>	<i>кг/ шт</i>	
Консоль ВВН-60					
200	132	2	4	0,48	ВВН6020HDZ
300	140	2	4	0,67	ВВН6030HDZ
400	150	2,5	6	1,08	ВВН6040HDZ
500	158	2,5	6	1,27	ВВН6050HDZ
600	167	2,5	6	1,88	ВВН6060HDZ
Консоль ВВН-70					
200	132	2,5	6	0,61	ВВН7020HDZ
300	140	2,5	6	0,88	ВВН7030HDZ
400	150	3	8	1,32	ВВН7040HDZ
500	158	3	8	1,62	ВВН7050HDZ
600	167	3	8	1,97	ВВН7060HDZ

Скоба ВММ-10 (ТМ)



<i>B</i>	<i>Вес,</i>	<i>Код</i>	
<i>мм</i>	<i>кг/ шт</i>	<i>испол. 1</i>	<i>испол. 2</i>
200	0,38	ВММ1020	ВММ1020HDZ
300	0,48	ВММ1030	ВММ1030HDZ
400	0,56	ВММ1040	ВММ1040HDZ
500	0,65	ВММ1050	ВММ1050HDZ

Инов. №подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	




Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2012.L5. 14

Лист

3

Формат А3



Взам. инв. №	Подпись и дата	Изм. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Лоток лест-ый прямой элемент			DKC-2012.L5.02;.03;.04
			2	Скоба ВММ-10		1	DKC-2012.L5. 14
			3	Прижимы кабельного лотка	LP1000	2	DKC-2012.L5. 08
			4	Держатель кабельный ВНЛ			DKC-2012.L5. 16
			10	Анкер усиленный с болтом, М10	СМ461065	2	
			11	Винт, DIN603, М6	СМ010620	2	
			12	Гайка с насечкой, DIN6923, М6	СМ100600	2	

							DKC-2012.L5.65		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Крепление лестничных лотков на пол Габаритный чертеж		
Разраб.	Асеев								
Пров.	Черединыченко Г.А.								
Н.контр.	..								
							Стадия	Лист	Листов
							Р		1
							Формат А3		